

BE.DIAL

Bezdrátové digitální programovatelné klávesnice pro venkovní použití. Umožňuje ovládání pohonů bran a podobná zařízení, aniž by bylo nutné provést jakékoliv zapojení.

BE.DIAL je napájen jednou baterií typu AAA 2 x 1,5 V a přenáší příkazy prostřednictvím rádiových frekvencí (433,92 MHz), podobně jako vysílač.

Obsah balení

- BE.DIAL klávesnice
- BT.DIAL baterie
- 4 šrouby pro vnitřní upevnění
- 2 šrouby s hmoždinkami pro montáž na stěnu
- 2 šrouby pro upevnění klávesnice
- návod

PROVOZ

- Připojte baterie BT.DIAL (codeF8086007) na klávesnici přes příslušný konektor.
- klávesnice se bude chovat jako dvoukanálový Vysílač: zadáním číselného kódu obsahující 4-8 číslic a stiskněte tlačítko "A" (nebo "B"), podle toho který rádiový signál se bude přenášet jako kanál 1 (nebo 2). Po dobu 3,5 sekundy od posledního zápisu bude stejný signál přenášena stiskem "A" nebo "B", aniž byste museli znovu zadávat číselný kód.

Uložení do paměti

Požadavky: ONE.2WI přijímač, ONE.2WB přijímač, nebo řídicí jednotka Beninca s integrovaným přijímačem. Postupujte podle pokynů uložení ovladače do přijímače.

POZOR

Není možné přiřadit stejný číselný kód dvou nebo více klávesnic patřících do stejného přijímače.

